

Update für msd3/mld3

Es kann verschiedene Gründe geben, weshalb die Firmware eines *msd3/mld3*-Decoders aktualisiert werden soll. Das Update kann mit dem *mDecoderTool3*, einer *Central Station 3* oder einer *Central Station 2* durchgeführt werden.

Die folgenden Erklärungen entsprechen dem jeweiligen Softwarestand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Durch spätere Änderungen kann sich der Ablauf im Detail ändern, das grundsätzliche Vorgehen wird jedoch gleich bleiben.

- Die Einstellungen des Decoders, wie Sounds oder Mapping, werden durch das Update nicht beeinträchtigt.
- Während des Update-Vorgangs darf die Verbindung zum Decoder nicht gestört werden.
- Ein Reset des Decoders nach dem Update ist nur notwendig, wenn beim Update auch die Decoder-Einstellungen mit upgedatet werden (nur bei „Update mit der *Central Station 3*“ oder „Update mit der *Central Station 2*“).

Update mit dem *mDecoderTool3*

- Voraussetzung ist das *mDecoderTool3*, Stand 3.3.0. oder neuer.
Das *Tool* kann kostenlos auf www.maerklin.de heruntergeladen werden. Evtl. bestehende ältere Versionen des Programms sollten vor der Neuinstallation deinstalliert werden.
- Der PC mit dem *Tool* **muss online** sein, wenn das *Tool* gestartet wird.
- Zu dem *Tool* wird für den Anschluss des Decoders der *Programmer 60971* benötigt.
- Der so an den PC angeschlossene Decoder kann nun mit dem *Tool* upgedatet werden.
-> <Decoder><Decoder-Firmware aktualisieren>
- Der Vorgang wird bis zu 20 Sekunden dauern.

Update mit der *Central Station 3*

- Voraussetzung ist eine Central Station 3 mit Software Version 1.4.1(0)(GFP 12.62) oder neuer.
- Lok mit zu programmierendem Decoder auf das **Programmierschleis** stellen.
- Die Lokliste aufrufen. Mit  und „Loks bearbeiten“ die Konfiguration einschalten.
- Die Konfiguration der entsprechenden Lok aufrufen
- die Seite „Einrichten“ aufrufen
- mit  das Decoder-Update aufrufen. Jetzt wird zunächst der Decoder ausgelesen. In dem sich öffnenden Fenster wird in der 2. Spalte (Info) der Softwarestand des Decoders angezeigt.
- in der 4. Spalte (File) kann, nachdem das Feld angetippt wurde, die gewünschte Software für das Update ausgewählt werden.
- nachdem zusätzlich in den entsprechenden Auswahlfeldern (3. Spalte, Upd) die Häkchen gesetzt wurden, kann mit  das Update gestartet werden.
- Nach dem Update kann das Menü mit  verlassen werden.

Update mit der *Central Station 2*

- Voraussetzung ist eine *Central Station 2* mit Software Version 4.2.8(4)(GFP 3.81) oder neuer.
- Lok mit zu programmierendem Decoder auf das **Programmiergleis** stellen und im Control aufrufen.

- mit  in die Konfiguration der Lok wechseln
- mit  zum Decoder-Update wechseln. Jetzt wird zunächst der Decoder ausgelesen.
- Es erscheint ein Fenster in dem die möglichen Updates angeboten werden.
- Üblicherweise ist in der ersten Zeile das Update für die Decoder Firmware (*Decoder-FW*). In der zweiten Zeile können die Einstellungen des Decoders (*Decoder FDS*) ausgewählt werden.

In der ersten Zeile (*Decoder-FW*) auf die Taste  drücken. Es erscheint ein Fenster mit möglichen Firmware-Updates.

- üblicherweise sollte das aktuellste Update ausgewählt werden. Dazu die entsprechende Zeile antippen und

mit  bestätigen.

- Mit  den Update-Vorgang starten. Nach erfolgreichem Update das Menü mit  oder  verlassen.

Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Str. 55 - 57
73033 Göppingen
Germany
www.maerklin.com

DecUpd/0519/Sm2Ef
Änderungen vorbehalten
© Gebr. Märklin & Cie. GmbH